

Elektronisk digital timer, minutur 12 V/ 16 A er et programmerbar ur til 12 V jævnspænding til batteridrevet solcelleanlæg eller andet 12 V automatisering. Tænd og sluk på bestemte tidspunkter af dagen eller ugen af pumper, lys, ventilatorer, motorer, videocamera, vandanlæg.

- Antal hukommelser: 17, operation nøjagtighed: + / - 1 s / dag.
- Korteste koblingstid: 1 min,
- korteste aktiveringstidsrum: 1 min, antal kanaler 1.
- Antal hukommelser: 17,
- montering: stik tilslutning.

- Mål: 60 mm x 60 mm x 32 mm, diameter: 64 mm
- Dybde: 21 mm
- Spænding: 12 V
- Strøm: 4,4 VA
- Strøm uden belastning: 0,015 mA
- Indkoblings strøm AC / DC
- Belastning : 16 A / 250 V AC
- Temperatur: - 10 til + 55 °C
- Maks. belastning: 1000 W

Knapper:

1. Ur, timer, dage, timer + (indstilling af timer), m + (indstilling af minutter), manuel styring, reset.
2. Før start af programmet, skal timeren oplades for mindst 5 minutter så at det indbyggede batteri kan oplades lidt.
3. Før indstilling af programmet, tryk på knappen reset, for at rydde data for de nye instrukser.
4. Efter programmet er lavet, skal du indsætte timeren til stikket. Tilslut derefter den elektriske apparat til timeren.

Tænd og sluk kan indstilles 8 gange hver dag:

- 1. mulighed: søndag
- 2. mulighed: fra mandag til fredag
- 3. mulighed: lørdag og søndag (weekend)
- 4. mulighed: fra mandag til lørdag (arbejdsdage)
- 5. mulighed: mandag, onsdag, fredag
- 6. mulighed: tirsdag, torsdag, lørdag
- 7. mulighed: fra mandag til onsdag
- 8. indstilling: fra onsdag til lørdag